

TRANSMISOR FM 25 VATIOS

Transmisor fm 25 vatios con antena cable y fuente ideal para emisoras comunitarias colegios escuelas De alta calidad 100% nuevo. CZE 0-25W transmisor FM.

Es muy fácil en su funcionamiento, con un control de perilla para todas las funciones.

Tiene protección VSWR, y por temperatura, ajuste de volumen electrónico, equipado con filtros de paso bajo. Es aplicable en muchos lugares, tales como estadios, la estación de radio del pueblo, la estación de radio comunitaria, motel, plaza pública, iglesia, teatro, etc.

Especificaciones Técnicas:

1. Voltaje de funcionamiento: 12V.
2. Corriente de trabajo: <5A.
3. Gama de frecuencia: 87 ~ 108MHz.
4. Estabilidad de frecuencia: ± 10 ppm. 5. Frecuencia Paso Valor: 100 KHz.
6. Temperatura ambiente: -10 °C ~ 45 °C
7. Impedancia de salida: 50 Ω
8. Salida de RF: 0W ~ 25W (continuamente ajustable).
9. Espurias y armónica Radiación: ≤ -60 dB.
10. Distorsión de audio: <0,2%.
11. Respuesta de frecuencia: 50Hz ~ 15000Hz.
12. Separación estéreo: ≥ 35 dB. 13. Nivel de entrada: ≤ 15 dBV.
14. Modulación Desviación de frecuencia: ± 75 kHz.
5. Relación señal-ruido: ≥ 70 dB. 16. Tamaño de la máquina: aprox 210mm (L) * 174mm (W) * 59mm (H). Aprobado por la CE.

Completo con fuente antena y 8metros de cable con conectores